

Life DC

Irritrol
SYSTEMS

- El nuevo programador Life DC con baterías permite regar su jardín incluso donde no hay corriente eléctrica pudiéndola instalar directamente en el colector gracias al revestimiento resistente al agua IP68.
- La programación es rápida y simple gracias a la conexión Bluetooth que permite gestionar el programador desde el teléfono móvil o tablet mediante la Aplicación Life DC de Irritrol.

CARACTERÍSTICAS

- Duración de riego: de 1 min a 8 horas (incrementos de 1 minuto)
- Programación del Riego flexible:
 - Diario
 - Semanal
 - Riego días pares/impares
 - Intervalos de riego de 1 a 31 días
- Programa que evita "solapamiento" entre activaciones
- Activación automática, semiautomática y manual
- Memoria permanente
- Programa de lluvia de 1 a 15 días o permanente
- Compatible con la mayoría de solenoides 9V Latch del mercado. Se recomienda el uso del solenoide JV Latch Irritrol (presión máxima 6 bar)
- Conserva los programas en memoria al reemplazar la batería
- Conserva la hora en memoria en caso de mal funcionamiento



Dimensiones		
Altura (cm)	Ancho (cm)	profundidad (cm)
12,0	11,5	5

* Opciones: Conexión para sensor con lluvia

Código	Referencia	Artículo
650301	LIFE-1-DC	Programador con batería 1 estación con Bluetooth
650302	LIFE-2-DC	Programador con batería 2 estaciones con Bluetooth
650304	LIFE-4-DC	Programador con batería 4 estaciones con Bluetooth
650306	LIFE-6-DC	Programador con batería 6 estaciones con Bluetooth

ESPECIFICACIONES

ENLACE APP LIFE DC:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toro.irritrollifedc&hl=es>

- Resistente 100% al agua (IP68)
- Plástico resistente a los rayos UV
- Alimentación: 9V pila
- De 1 a 6 salidas 9V Latch y 1 entrada digital para sensor de lluvia (opcional)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 50°C
- Distancia máxima de 300m entre el programador y el solenoide DCL (sección de cable 0,75mm2)



Gracias a la tecnología Bluetooth es posible accionar la nueva LIFE DC sencillamente desde tu móvil con la nueva App Life DC